

1	2	3	4	5	6	Typschlüssel Q3A [Klasse] [Strombereich] [Variante]				
<i>Grundtyp</i>										
Q3A						Typ: 3-phasiger 4-Leiter-Zähler auch für einphasigen Betrieb zugelassen, 230V, mit Leistungsanzeige in Watt, Historische Werte bis 2 Jahre, DIN Gehäuse, LC- Display, Zusatzgeräteversorgung.				
<i>Klasse</i>										
	A					Genauigkeitsklasse A (2%)				
	B					Genauigkeitsklasse B (1%)				
	<i>Strombereich Klemmotyp</i>									
	1					5(60) A (DIN-Anschlussklemmen Ø 6,5mm)				
	2					5(60) A (Anschlussklemmen Ø 9,5mm, Klemmenanordnung wie für 5(100) A)				
	3					5(100) A (DIN-Anschlussklemmen Ø 9,5mm)				
	<i>Zusatzkl.</i>									
	0					ohne Zusatzklemmen				
	1					mit Zusatzklemmen Kl.7'/11', Kl.13/15, ohne Tarifsteuersignal für Bezugsrichtung immer in Tarif T1 (1.8.1)				
	2					mit Zusatzklemmen Kl.7'/11', Kl.13/15, ohne Tarifsteuersignal für Bezugsrichtung immer in Tarif T2 (1.8.2)				
		<i>Funktion</i>				<i>Bezugsrichtung</i>	<i>Lieferrichtung</i>			
		0				+T1/+T2	nicht vorhanden			
		5				+T0*	nicht vorhanden			
		6				+T0*	-T0*			
		7				+T1/+T2	-T0*			
		8				nicht vorhanden	-T0*			
		9				nicht vorhanden	-T0*			
		<i>Optionen</i>				*) = Eintarifzähler				
		4				mit Steckbuchsen für eine Spannungsbrücke N, L3, Einphasenzulassung nur auf L3				
		5				mit Steckbuchsen für eine Spannungsbrücke N, L3, Einphasenzulassung auf L1, L2, L3				

Die Typschlüsselfestlegung ist abwärtskompatibel zu Q3Ax10x0 5(60)A V10.03, *) Ein Produkttyp mit 2 Tarifen in Lieferrichtung wird NICHT angeboten !